

2AT-201-SC-001 说明书

(232 接口)

一 . 产品特点

- 1 . 通过硅微机械传感器测量以水平面为参面的双轴倾角变化。
- 2 . 数据通讯 RS232 接口。
- 3 . 通过串口指令标定倾角水平零点。
- 4 . 外壳结构防水，抗外界干扰能力强。

二 . 产品描述

AT-201-SC-001 是双轴倾角传感器，通过测量静态重力加速度变化，转换成倾角变化。测量输出传感器相对于水平面的倾斜和俯仰角度。内置温度补偿自动修正传感器温度漂移。

传感器角度响应速度 1 次/秒。内置冲击抑制模式，依靠角度反映速度的差别，区分冲击震动和倾角变化。

三 . 要技术指标

- 1 . 常规模式时主要指标 (环境温度=20 ， 电源=+12V)

输出速度	1 次/秒	单位
测量范围	双轴 ± 15	度
分辨率	± 0.003	度
精度 ($< \pm 5^\circ$)	$< \pm 0.01$	度
精度 ($< \pm 15^\circ$)	$< \pm 0.015$	度
非线性	$\pm 1\%$	
重复性	± 0.01	度
温度漂移	$0.0001^\circ /$	

- 2 . 其它指标 (测试温度=20)

	最小	正常	最大	单位
工作电压	5.5	9	15	V
工作电流	50	55	60	MA
串口数据格式	9600 , n , 8 , 1			BPS*
工作温度	-20		+80	

- 3.工作参数极限值

	最小	最大	单位
电源电压	5	18	V
工作温度	-40	+100	

四．输出数据格式

AT-201-SC 上电工作后，等待命令，命令格式和输出格式如下：

1.发送命令格式：

字节位置	含义	数据	说明
1, 2	帧头	0xAA 0xAA	
3	数据长度	0x04	除帧头外数据长度
4	传感器地址	0Xxx	232 输出方式地址为 2
5	命令	0x01	命令罗盘输出数据帧
6	效验字		前面全部数据的异或结果

2．接收输出格式：

字节位置	含义	数据类型	说明
1, 2	帧头		0xAA, 0xAA
3	帧长	字节	除帧头外全部数据长度
4	地址	字节	0Xxx (232 输出方式地址为 2)
5	命令返回	字节	接收到的命令字返回
6, 7	保留		
8, 9	保留		
10, 11	X 轴角度	整数	角度=整数/1000 (单位：度) *
12, 13	Y 轴角度	整数	角度=整数/1000 (单位：度)
14	保留		
15	校验	字节	前面 14 字节数据的异或效验结果

*注释说明：标准双字节整数，最高比特位=0，表示正数，最高比特位=1，表示负数。

五．命令表，和命令详释(测试产品暂无此命令)

命令字	含义	说明
0x01- 0x05	设置输出速度	0x01 对应 1 次/秒 0x05 对应 0.2 次/秒
0xa0	单次输出	每发送一次 0xa0 命令输出一次数据，掉电保存状态

0xa1	连续输出	发送一次 0xa1 命令后，数据按照设置的响应速度连续输出
0xb6	角度零点校准 1	在任意平面放置倾角传感器
0xb7	角度零点校准 2	在平面上反向 180 度放置传感器
0xb8	保存角度零点参数	修正角度传感器安装平面的绝对值（标定后在标准水平面上测量结果双轴在误差范围内）
0xd0	X 角度零点设置	在非水平面上设置 X 轴相对角度零点
0xd1	Y 角度零点设置	在非水平面上设置 Y 轴相对角度零点
0xd2	清除相对零点设置	清除 0xd1，0xd2 命令设置的零点

六．插座采用 XS12J7C K7ABR55 7 芯防水插座，插座接线定义如下：

插头引脚号码	名称	说明
1	GND	输入电源地
2	+15V	输入电源正极
3	NC	未使用（悬空，禁止连接任何电平）
4	NC	未使用（悬空，禁止连接任何电平）
5	RX1	串口信号输入
6	TX0	串口信号输出
7	NC	未使用（悬空，禁止连接任何电平）

七．外壳机械尺寸：

外壳 尺寸：长方形，长 90mm，宽 60，高 40mm。

示意图：

